



クロージャ

光クロージャの選定方法


- 直線接続、中間後分岐接続、ドロップケーブルによる加入者宅への引き落とし対応、コネクタアダプタ実装、さらにはスプリッタ実装可能タイプなどのクロージャをご用意しており、FTTH ネットワークの経済的構築のため、さまざまな配線形態にお応えします。
- クロージャの選定は、以下の項目を参考にお選びください。

1 接続形態の確認	2 設置環境の確認	3 接続心数、導入ケーブル本数の確認	4 ドロップケーブル、スプリッタモジュールなどの必要性の確認
1 直線接続 ・直線 ・分岐接続 ・スロット切断後分岐接続 ・スロット無切断後分岐接続(片面分岐)	2 設置環境の確認 架空もしくは地下	3 接続心数、導入ケーブル本数の確認 ・何心テープで何心? ・片側ケーブル何本?	4 ドロップケーブル、スプリッタモジュールなどの必要性の確認

接続形態について ①


- クロージャにはいくつかの接続形態があります。用途に合わせてお選びいただくことで、安価で柔軟性のある線路を構築することができます。

■ 直線接続




ケーブル端末同士の直線接続または分岐ケーブルと接続します。

■ 分岐接続





■ スロット切断型中間後分岐接続



ケーブルのスロットのみを切断し、光ファイバ芯線は切断せずに通過心線収納トレイに収納し、必要な心数のみを分岐ケーブルと接続します。

■ スロット無切断型中間後分岐接続 (SZ 撻りケーブル使用)



クロージャ選定表 ②③④

型番	2 設置場所	適用ケーブル		3 融着収納心数					1 接続形態				4 スプリッタ搭載(★)	4 漫水センサ取付
		3 ケーブル導入数	4 ドロップケーブル導入数	単心(0.25mm)	2心テープ	4心テープ	8心テープ	コネクタ接続	直線・分岐接続	スロット切断型中間後分岐(通過心線数)	スロット無切断型中間後分岐	片側分岐	両側分岐	
FMCO-V3	架空	6	32	48	96	200	500▲		●		●	●		
FMCO-V3-T5		6	32	120	200	400	1000▲		●		●	●		○
FMCO-V3-SC		6	32	24	48	96	-	SC:16	●		●	●		○
FMCO-V3/CPL[XX]		6	32	48	96	192	-		●		●	●		○
FMCO-AO/HA10		6	○ 32	50	200	400	-		●					○
FMCO-AO/HA9/0A		6	○ 32	45	180	360	-		●	● (200)				
FMCO-AO/HA8		6	○ 32	40	160	320	-		●		●			○
FMCO-AO-SC		4	○ 16	10	40	80	-	SC:32	●					
FMCO-AO-LC		4	○ 16	30	120	240	-	LC:32	●					
FMCO-AO/HA9/0A/CPL[XX]		6	○ 32	45	180	360	-		●	● (200)				●
FMCO-2AO		6	○ 32	100	200	400	800		●					○
FMCO-2AO/HD8/0A		6	○ 32	80	160	320	640		●	● (1000)				
FMCO-2AO/HD8		6	○ 32	80	160	320	640		●		●			○
FMCO-2AO/HD7/0A/CPL[XX]		6	○ 32	70	140	280	560		●	● (1000)				●
FMCO-AS	地下	2	8	8	16	24	-		●		●			
FMCO-AS-CPL[8]		2	8	8	16	24	-	-	●		●			●
FBCO-DRP		-	2	1◆	1◆	-	-	SC:1	●					
FBCO-POI		-	8	-	-	-	-	SC:8※	●					
FMCO-HHS/BL5		8		100	160	200	-		●					○ ●
FMCO-HHS/0A		8		100	160	200	-		●	● (300)				○ ●
FMCO-HHS/BL5/DW		8	16	100	160	200	-		●					○ ●
FMCO-HHS/0A/BL5/DW		8	16	100	160	200	-		●	● (300)				○ ●
FMCO-FB		4		72	96	120	-		●					●
FMCO-FB/0A		4		36	24	60	-		●	● (100)				●
FMCO-FB3		6		100	160	200	-		●					●
FMCO-FB3/0A		6		40	64	80	-		●	● (200)				●
FMCO-HB3		6		150	300	600	1200		●					●
FMCO-HB3/0A		6		70	160	320	640		●	● (1000)				●
FMCO-TN-HA-CK21		6		-	-	1680	3360		●					
FMCO-TN-HA-CK10/0A		6		-	-	800	1600		●	● (2000)				
FMCO-TLA-2000		4		-	-	1000	2000		●					

●:適用 ○:オプションにて対応 ★:発注時にご指定ください。※:融着には対応しません。SC コネクタ付きドロップが必要です。◆:ドロップ融着接続 ▲:SWR®のみ対応

架空クロージャを長くお使いいただくためのポイント

近年、地球温暖化による風水害の激甚化により、架空通信設備が晒される環境は、年々厳しくなってきております。そのため、設備をより安全に長くご使用いただくために、定期的な保守点検をしていただくことが重要です。特に、FTTH用架空クロージャのスリーブ(外側のカバー)には開閉時に可動するヒンジ部があり、この箇所はこれら環境変化による経年劣化が顕著に現れます。経年劣化の具合によっては、亀裂が生じる場合があります。

弊社では、この度、ヒンジ部がスリーブ全長に渡って裂けても落下しないように落下防止機能を備えた製品を追加ラインアップいたしました。

弊社では、この度、ヒンジ部がスリーブ全長に渡って裂けても落下しないように落下防止機能を備えた製品を追加ラインアップいたしました。

亀裂は落下しない程度の大きさであっても、水の侵入や紫外線により、光ファイバ・その被覆材が劣化しますので、定期的に保守点検し、亀裂が確認されたら、お早目に交換いただけます。